

Cancela Intense BLDC



Opção ideal para controlar o acesso em locais com fluxo intenso de veículos.

Cancela Intense BLDC

A Cancela Intense BLDC é a opção ideal para controlar o acesso em locais com fluxo intenso de veículos.

Desenvolvida com Motor Brushless DC 24V 200W para ciclos contínuos, pode ser utilizado com bateria para manter o funcionamento normal e já possui como acessório um carregador de bateria para quando ocorrer corte de energia.

Compacta e leve, oferece facilidade de instalação através do display na central, possibilitando ajustes independentes de velocidade e rampa para abertura e fechamento.



- Pictogramas para orientação;
- Barreira em alumínio com sinalização em LED (Opcional);
- Sistema de detecção de obstáculo através do sensor de corrente;
- Disjuntor bipolar de proteção da entrada de rede já instalado no produto;
- Carregador de bateria (24V) *bateria não inclusa;
- Design moderno;
- Baixo consumo de energia;
- Baixa manutenção;
- Barreira Linear de 3,4m = 0,9 segundos de abertura;
- Barreira Articulada de 3,4m = 1,1 segundos de abertura.

Cancela Intense BLDC

Especificações Técnicas

APLICAÇÃO	COMERCIAL / CONDOMÍNIO / INDUSTRIAL
FLUXO	INTENSO
VOLTAGEM	127/220V - 50/60HZ
TEMPO DE ABERTURA	1,2S (3,3M/4,3M) 5S (5,3M/6,3M)
CICLOS	CONTÍNUO
BARREIRA	3,3M / 4,3M / 5,3M / 6,3M
MODELO MOTOR	BRUSHLESS DC 24V 200W
ENTRADA P/ BOTOEIRA	SIM
FONTE DE ENERGIA	400W - BIVOLT [CHAVE SELETORA]
ENTRADA DE LAÇO INDUTIVO/FOTOCÉLULA	SIM
GABINETE	AÇO GALVANIZADO AÇO INOX
SAÍDA 12V P/ PERIFÉRICOS	MÁX. DE 100MA
ENTRADA P/ CONTROLE REMOTO	SIM